



※1 制御盤への取付用回線番号ラベル貼付
「回線1」～「回線6」を記載

注) 電気錠アダプターと操作表示器アダプターの
寸法は同じです。

《CH切替用コネクタ (CN1) (添付品)》 縮尺 1 : 3



商品コード	0504228		
定 格			
材 質	S10-57C (日東工業 (株) 製)		
仕 上	粉体塗装		
彩 色	本 体	マンセル 2.5Y9/1 近似色 半艶	
	パネ	マンセル N1.5 近似色	
	文 字	マンセル N9.5 近似色	
重 量	約21.9kg (オプション品含まず)		
入力電源	AC100V ±10%		
消費電力	100VA max		
外部入力 : 接点容量DC24V 0.1A以上			
一回解錠入力	瞬時 (0.2秒以上) メイク時一回解錠	6点	
連続解錠入力	連続入力 メイク時解錠	6点	
	瞬時 (0.2秒以上) メイク時施解錠		
タイマー入力	連続入力 メイク時解錠	6点	
インターホン入力	瞬時 (0.2秒以上) メイク時解錠	6点	
一斉解錠入力	連続入力 メイク時解錠	1点	
一斉タイマー入力	連続入力 メイク時解錠	1点	
火報入力	連続入力 メイク時解錠	1点	
外部出力 : 接点容量DC24V			
リモート出力	無電圧a接点 連続0.3A以下	6点	
電源表示出力	オープンコレクタ 20mA以下	6点	
開扉表示出力	オープンコレクタ 20mA以下	6点	
解錠表示出力	オープンコレクタ 20mA以下	6点	
代表警報出力	無電圧a/b接点 連続0.3A以下	1点	
オプション基板OP-TCR-Cが必要 : 接点容量 DC24V			
解錠出力	無電圧a/b接点 連続0.3A以下	6点	
開扉出力	無電圧a/b接点 連続0.3A以下	6点	
警報出力	無電圧a/b接点 連続0.3A以下	6点	
パルス入力	スリーキー接続用		
JEM-A			
JEM-A	入出力はJEM-Aに準拠 JEM-A標準コネクタにて入出力		6点
図面履歴 G10122-01-18Y13			
型 式 BAN-F06C			
製品名 電気錠制御盤			
縮尺 (A3) 1 : 6	承認 加川	検図 辻	作図 宮村
図面番号	G10122-01-19920	日付	2019年09月20日

* 記載されている会社名、製品名は、登録商標または商標です。