



《CH切替用コネクタ (CN1) (添付品)》 縮尺 1 : 3

※ 1 制御盤への取付用回線番号ラベル貼付「回線 1」～「回線 4」を記載

注) 電気錠アダプターと操作表示器アダプターの寸法は同じです。

\* 記載されている会社名、製品名は、登録商標または商標です。

商品コード	0504227		
定 格			
材 質	S10-57C (日東工業 (株) 製)		
仕 上	粉体塗装		
彩 色	本 体	マンセル 2.5Y9/1 近似色 半艶	
	パ ネ ル	マンセル N1.5 近似色	
	文 字	マンセル N9.5 近似色	
重 量	約21.5kg (オプション品含まず)		
入力電源	AC100V ±10%		
消費電力	70VA max		
外部入力 : 接点容量DC24V 0.1A以上			
一回解錠入力	瞬時 (0.2秒以上) メイク時一回解錠	4 点	
連続解錠入力	連続入力 メイク時解錠	4 点	
	瞬時 (0.2秒以上) メイク時施解錠	4 点	
タイマー入力	連続入力 メイク時解錠	4 点	
インターホン入力	瞬時 (0.2秒以上) メイク時解錠	4 点	
一斉解錠入力	連続入力 メイク時解錠	1 点	
一斉タイマー入力	連続入力 メイク時解錠	1 点	
火報入力	連続入力 メイク時解錠	1 点	
外部出力 : 接点容量DC24V			
リモート出力	無電圧a接点 連続0.3A以下	4 点	
電源表示出力	オープンコレクタ 20mA以下	4 点	
開扉表示出力	オープンコレクタ 20mA以下	4 点	
解錠表示出力	オープンコレクタ 20mA以下	4 点	
代表警報出力	無電圧a/b接点 連続0.3A以下	1 点	
オプション基板OP-TCR-Cが必要 : 接点容量 DC24V			
解錠出力	無電圧a/b接点 連続0.3A以下	4 点	
開扉出力	無電圧a/b接点 連続0.3A以下	4 点	
警報出力	無電圧a/b接点 連続0.3A以下	4 点	
パルス入力	スリーキー接続用		
JEM-A			
JEM-A	入出力はJEM-Aに準拠 JEM-A標準コネクタにて入出力		4 点
図面履歴 G10121-01-18Y13			
型 式 BAN-F04C			
製品名 電気錠制御盤			
縮尺 (A3) 1 : 6	承認 加川	検図 辻	作図 宮村
図面番号	G10121-01-19920	日付	2019年09月20日