


| | | | |
|---|---|-------------|-------------|
| 商品コード | 0303109 | | |
| 定 格 | | | |
| 材 質 | 樹 脂 | | |
| 彩 色 | 本 体 | 白 色 | |
| | パネ ル | ラ イ ト グ レ ー | |
| | 文 字 | 黒 色 | |
| 重 量 | 約200g | | |
| 入力電源 | AC100V±10% 50/60Hz | | |
| 消費電力 | 30W max | | |
| 通信方式 | 電源搬送波重量方式 | | |
| 使用环境温度 | -10°C~50°C (結露なきこと) | | |
| 設置場所 | 屋 内 | | |
| 外部入力 : 接点容量 DC24V 0.1A以上 | | | |
| 一回解錠入力※ | 瞬時 (0.2秒以上) メイク時一回解錠 | 何れか 1点 | |
| 連続解錠入力※ | 瞬時 (0.2秒以上) メイク時連続解錠 | | |
| タイマー入力※ | 連続入力メイク時連続解錠 | | |
| テンキー停止入力※ | 連続入力メイク時テンキー操作不可 | | |
| 外部出力 : 接点容量 DC24V 0.3A以下 | | | |
| 解錠出力※ | 電氣的解錠時メイク | 何れか 1点 | |
| 開扉出力※ | 開扉時メイク | | |
| 警報出力※ | 警報時メイク | | |
| 自動扉出力※ | 自動扉出力時メイク | | |
| ホールドアップ出力※ | テンキー特殊操作時メイク | | |
| J E M - A | | | |
| J E M - A | 入出力はJ E M - Aに準拠 J E M - A標準コネクタにて出力 | | 1点 |
| ※設定にてメイク/ブレイクの切り換え可能 | | | |
| 図面履歴 | — | | |
| 型 式 | C-3830SA | | |
| 製品名 | コントローラー | | |
| 縮尺 (A3) | 承認 | 検図 | 作図 |
| 1:2 | 太田 | 齊藤 | 宮村 |
| 図面番号 | G19027-01-22714 | 日付 | 2022年07月14日 |
|  | | | |

* 記載されている会社名、製品名は、登録商標または商標です。